

## Producto

---



Nombre **CAYIN MT-35 MkII BT**

Fabricante **CAYIN**

Precio **1 148,76 €**

## Descripción

---

### **Amplificador integrado de válvulas Cayin Mt-35 MkII.**

La escucha de válvulas rara vez ha sido tan cómoda y fácil. Rara vez con amplificador con Bluetooth ha sido tan elegante. Con el Cayin MT-35MkII BT presentamos un amplificador integrado para transmisión inalámbrica desde teléfonos smartphones, tablets u ordenadores portátiles. La interfaz Bluetooth acepta muchos formatos de audio populares, incluido el códec AAC utilizado por Apple para el iPhone y el iPad. El amplificador integrado, fabricado artesanalmente con cableado punto a punto, consigue un amplio ancho de banda con sus transformadores de salida EI. En la fuente de alimentación se ha instalado un transformador toroidal de generosas dimensiones.

La etapa del driver de entrada estaba equipada con tres válvulas 5BK7A NOS (Made in USA). Cuatro válvulas de salida EL34 son responsables de la amplificación en modo A/B. Los Cayin típicos son el fácil ajuste de polarización por parte del usuario a través de un instrumento de medición integrado en la parte frontal y el modo triodo / ultralínea conmutable. El potenciómetro Alps de alta calidad garantiza un control de volumen preciso. Se incluye una rejilla de protección de válvulas con el Cayin MT-35MK2 BT, y hay un conector para auriculares en la parte delantera.

### Características:

- Fabricado artesanalmente con el más fino cableado punto a punto
- Transformadores de salida EI de ancho de banda amplio
- Fuente de alimentación con gran transformador toroidal
- Etapa de driver de entrada con 3 válvulas 5BK7A NOS

# CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

- 4 válvulas de salida EL34 se utilizan para la amplificación en modo AB
- Ajuste de polarización simple por parte del usuario a través de un instrumento de medición integrado en el panel frontal
- Entrada Bluetooth (UAT, LDAC, AAC, SBC)
- Conector de salida de auriculares en el panel frontal
- Modo triodo / ultralínea conmutable
- Potenciómetro Alps de alta calidad para un control de volumen preciso
- Rejilla de protección de válvulas incluida

## Datos técnicos amplificador Bluetooth CAYIN MT-35MKII:

Rango de frecuencia 8 Hz ? 55 KHz (-3 dB)

Potencia de salida (RMS) a 4 y 8 ohmios 35W + 35W ultra lineal, 18W + 18W triodo.

Distorsión armónica total (THD) 1% (1 kHz)

Distancia de voltaje externo 89 dB

Impedancia de entrada 100kOhmios

Sensibilidad de entrada 300 mV

circuito Clase A / B

Montaje de tubo 3x 5BK7A tubos NOS, 4x EL34

Mobiliario Instrumento de medición de polarización integrado

Entradas 3 x línea, bluetooth

Bluetooth:

Versión de bluetooth V5.0

Procesador CSR8670

Rango 10 metros

Estándares de bluetooth UAT, LDAC, AAC, SBC

Conjunto de chips DAC ES9018K2M SABRE32

circuito Clase A / B

Color de la carcasa Antracita metalizado

Panel frontal plata

Tomas de impedancia de altavoz 4 ohmios, 8 ohmios

Consumo máximo de energía 270 VA

Tensión de red 230 V CA / 50 Hz

Dimensiones (An x Pr x Al) 326 mm x 272 mm x 184 mm

Peso 13,5 kilogramos

**CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA**

# CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

## Imágenes

---



## Detalles del Producto

---

<b>Alto</b>	19 cms
<b>Ancho</b>	33 cms
<b>Profundo</b>	27,2 cms
<b>Peso</b>	13,5 kg.
<b>Potencia</b>	35 w. ultra lineal - 18w. triodos
<b>Previo de phono</b>	NO
<b>A válvulas</b>	SI
<b>DAC</b>	SI BLOUETOOTH

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA